O documento abaixo apresenta as configurações mínimas necessárias para a operação com a impressora térmica Argox, sem suporte ao ZPL.

O modelo da Argox utilizado na produção desse documento e testes é o Argox OS-214 plus, conforme a foto abaixo.



Uma vez que o driver esteja instalado, a impressora aparecerá como Argox OS-214 plus series PPLB.

Acesse o recurso de impressoras, conforme a figura abaixo:



Figura 1 – Abrindo o console de impressoras

Clique em impressoras e scanners.



Figura 2 – Menu para acesso às impressoras e scanners

Selecione a impressora Argox OS-214 plus.

\leftarrow	Configurações	-		×
ŵ	Início	Impressoras e scanners		
Dis	spositivos	Adicionar impressoras e scanners		
	Bluetooth e outros dispositivos			
8	Impressoras e scanners	Impressoras e scanners		
Ū	Mouse	Argox OS-214 plus series PPLB Offline		
	Touchpad	Doro PDF Writer		
	Digitação	Fax		
Þ	Caneta e Windows Ink	Microsoft Print to PDF		
Þ	Reprodução Automática	Microsoft VPS Document Writer		
Ő	USB	I Wilcrosoft X+3 Document Writer		
		OneNote for Windows 10		

Figura 3 – Impressoras e demais dispositivos instalados.

Clique no botão gerenciar.

Impr	essoras e sca	nners				
₿	Argox OS-214 plus series PPLB Offline					
	Abrir fila	Gerenciar	Remover dispositivo			

Figura 4 – Gerenciamento da impressora.

Na próxima janela que será aberta, clique em Propriedades da Impressora.



Figura 5 – Acesso às propriedades da impressora.

Clique no botão preferências.

Geral	_	ocgurungu	Fontes	Ferramentas	Sobr
	Comp	partilhamento	Porta	as Ava	ançado
3	Argox OS	-214 plus series	PPLB		
Local:					
Comentário:					
Modelo:	Argox OS-	214 nlus series l	PPI R		
Modelo: Recursos	Argox OS-	214 plus series l	PPLB		
Modelo: Recursos Cor: Não	Argox OS-	214 plus series l	PPLB Papel dis	ponível:	
Modelo: Recursos Cor: Não Frente e verso:	Argox OS- Não	214 plus series l	PPLB Papel dis	ponível:	~
Modelo: Recursos Cor: Não Frente e verso: Grampeamente	Argox OS- Não o: Não	214 plus series l	PPLB Papel dis	ponível:	<u>^</u>
Modelo: Recursos Cor: Não Frente e verso: Grampeamento Veloc.: Desconl	Argox OS- Não o: Não hecido(a)	214 plus series l	PPLB Papel dis	ponível:	^

Figura 6 – Detalhes da janela de propriedades gerais da impressora.

Caso ainda não exista um perfil, clique em novo e o nomeie como USER, caso já exista, clique no botão para editar.

Papel de Nome:	etiquetas — USER (101	Graticos ,6 mm x 15	2,4 mm)	tas Opções	Sobre	•
	Nov	·o	Editar		Exclui	
Visualizaç ALE		entação — Retrato Paisagem Retrato 1 Paisagem	80° 180°	Efeitos — Image Nega	em de espe itivo	iho.
Predefinid Nome:	lo <configura< td=""><td>ções atuais</td><td>></td><td>•</td><td>Gerencia</td><td>ar</td></configura<>	ções atuais	>	•	Gerencia	ar
				Opçõe	s avançad	as
	© 20 Autores d	15-2020 Se o software	eagull Scientific, de etiquetas Bar	lnc., Tender®.		

Figura 7 – Configuração básica da etiqueta.

Certifique-se que o tipo e as dimensões da etiqueta estão como na figura abaixo.

Editar papel de etiquetas	×
Papel de etiquetas Nome: USER Tipo: Etiquetas cortadas com molde Tamanho da etiqueta	Visualização
	OK Cancelar Ajuda

Figura 8 – Parâmetros dimensionais da etiqueta.

Na aba gráfico, mantenha os parâmetros como na figura abaixo.

Preferências de imp	ressão de Ar	rgox OS-214 plus	series PPLB	×
Configuração de página	Gráficos P	apel de etiquetas	Opções Sobre	
Resolução: 3. Pontilhado) dpmm x 8,0 (C Nenhum Meio-tom C Ordenado C Algébrico C Difusão de er C Pontilhado do	to o dispositivo	•
Ajuste de	cores	Ponti	lhado de configura	ição
Cor Controle de cores: Correspondência de c Registro de	Mon ores:	iocromático	juração de cores e	×atas
[ОК	Cancelar	Aplicar	Ajuda

Figura 9 – Detalhes da aba gráfico.

Quanto às definições da aba Papel da etiqueta, temos os dados abaixo.

Preferências de im	oressão de Argox OS-2	14 plus series PP	lb ×
Configuração de página	Gráficos Papel de et	iquetas Opções	Sobre
-Configurações da m Método de impressã	lia Transferência térmica	•	
Tipo de mídia:	Etiquetas com interval	os	•
Altura do intervalo:	3,1 mm		
Marcar altura:			
Alimentação extra:		cluir todos espaços	em branco
Ajuste no topo:	0.0 mm		
Processamento de m	dia		
Ação	lenhum		•
Ocorrência:			v
Intervalo:		Ajuste de alimenta	ição:
	OK Can	celar Aplic	ar Ajuda

Figura 10 – Dados da aba de Papel da etiqueta.

Finalizando, na aba Opções, temos:

ontiduração de padina	Gráficos	Papel de etiquetas	Opcões	Sobre	
oningenergeo do pagina	Chanobe	r apor do origiorido		00010	
- Intensidade					
I ✓ Usar configuração	atual da im	pressora			
Intensidade: —		—J—		8	
1					
- Configurações de velo	cidade				
	atual da im				
I v Usar coniiguração	atual da im	pressora			
Velocidade de impress	:ão:	T			
-Opções de processam	ento				
Permitir o envio de	aráficos dir	etamente para o bufi	fer de imao	ens	
	- 11 1 -				
Desativar burrer di	ирисадо				

Figura 11 – Dados da aba Opções.



Abaixo está um exemplo de impressão de etiqueta de entrega (B2W) para o Mercado Livre.

Exemplo de impressão de etiqueta de entrega (B2W) para as Lojas Americanas.



Exemplo de impressão de etiqueta de entrega (B2W) para a Magalu.



No link abaixo, há um vídeo interessante sobre como calibrar os sensores da impressora Argox: https://www.youtube.com/watch?v=MZTdA0SBUzU

